

# BODET Scorepad



## Benutzerhandbuch - Ringen



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

**BODET SA**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | France  
Tél: +33 (0)2 41 71 72 99  
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Réf.: 608348 A

Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

# 1. Ringen

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

**WRESTLING International** (Round duration: 3:00 Won round number: 2 MAT Sound: 1) 

**WRESTLING Men** (Round duration: 3:00 Won round number: 2 MAT Sound: 1) 

**WRESTLING Women** (Round duration: 2:30 Won round number: 1 MAT Sound: 1) 

**WRESTLING Junior** (Round duration: 2:00 Won round number: 1 MAT Sound: 1) 

Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus WRESTLING International:



Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1 die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden.
- 2 die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.
- 3 der Mannschaftsname geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  Mannschaftskonfig drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):



- ④ einem Kämpfer eine Runde hinzufügen oder abziehen
- ⑤ einem Kämpfer einen Punkt hinzufügen oder abziehen
- ⑥ einem Kämpfer Vorteil geben
- ⑦ dem Kämpfer einen Punkt hinzufügen
- ⑧ einem Kämpfer eine Verwarnung hinzufügen oder löschen
- ⑨ eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- ⑩ eine Nachricht auf dem Anzeigemedium starten
- ⑪ Auswahl des Kämpfer, der den Kampf gewonnen hat.
- ⑫ Geben Sie den Namen und die Kategorie des Turniers manuell ein.
- ⑬ weiter zur nächsten Runde
- ⑭ Umschaltung der Anzeige von Player 1 auf Player 2.
- ⑮ ein neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

## 2. Einstellen einer konfiguration

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  parameter klicken.

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	Einstellungen	Standard-werte	Beschreibung
<b>Fight</b>			
	Won round number	2	1 bis 3 roud in 1er-Schritten
	Round duration	3:00	0 bis 9 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten.
	Round mode	DOWN	Hochzählen (UP) oder Herunterzählen (Down). Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.
	End round horn	3s	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter 1 bis 5 Sekunden in 1er-Schritten.
	MAT sound	1	1 bis 12 sound in 1er-Schritten.
<b>Verlängerung</b>			
	Verlängerung	ON	EIN/AUS-Schalter
	Verlängerungszeit	0:30	0 bis 9 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
	Modus Verlängerung	UP	Hochzählen (UP) oder Herunterzählen (Down). Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.
<b>Strafen</b>			
	Anzahl Strafen	3	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter 1 bis 4 Strafen in 1er-Schritten
	Name der Strafe	CAUTION	Die Strafe manuell eingeben
	Spieldunktunderschied	8	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter. 1 bis 20 Spieldpunktunterschied in 1er-Schritten
	Advantage point	ON	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter.
<b>Sonstiges</b>			
	Beibehaltung Ergebnis	5s	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter 1 bis 90 Sekunden in 1er-Schritten.
<b>HDMI</b>			
	HDMI display	-	Auswahl der HDMI-Anzeige
	Partner logo	OFF	Möglichkeit zur Auswahl der Anzeige der Partner-Logos
	Bildschirmhintergrund	...	Möglichkeit, standardmäßig eine Volltonfarbe oder einen Bildschirmhintergrund für die Anzeige des HDMI-Hintergrunds auszuwählen
	Logo teams	ON	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter. Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.